

System AA

Szyna

Szyna jest wykonana z wysokiej jakości aluminium 6061-T6 i anodowana powłoką Hardkote dla uzyskania twardej i wytrzymałej powierzchni. Szyna 3817 jest montowana do masztu za pomocą unikalnych wkładek.

W przypadku masztów bez likszparzy szyna 2707 Micro instalowana jest za pomocą śrub po wywierceniu i nagwintowaniu otworów montażowych. Specjalne łączniki spinają poszczególne sekcje. Zamów po jednym na każdy odcinek szyny. Zamów blokadę kończącą szynę (sprzedawane w parach). Sprawdź tabelę poniżej.


Szyna masztowa: Mocowanie w likszparze

Nr kat.	Opis	Długość		Waga		Rozstaw otworów		Metoda montażu
		in	m	oz/ft	g/m	in	mm	
3817	Mocowana w likszparze	80 ³ / ₄	2.05	2.84	264	3 ¹⁵ / ₁₆	100	Pełzacz mocujący

Szyna wózków grota: Mocowanie śrubami

Nr kat.	Opis	Łącznik szyny	Końcówka	Informacje o zamawianiu	Metoda montażu

Długość liku przedniego		Liczba sekcji szyn
ft	m	
20'10" - 27'6"	6.35 - 8.38	4
27'7" - 34'3"	8.41 - 10.44	5
34'4" - 40'11"	10.47 - 12.47	6
41'0" - 47'8"	12.50 - 14.53	7



3817 Szyna montowana w likszparze



3818 Zestaw montażowy

3821 Zestaw końcówek stałych




3819 Zestaw montażowy

3822 Zestaw końcówek odkręcanych



3820 Zestaw montażowy

3823 Zestaw końcówek odkręcanych



2707 Szyna Mikro



Salona 37, J & J Design, AD Boats

Zestawy montażowe i końcówki

Wkładki montażowe i blokady kończące szyny dostępne są zarówno do masztów z płaską jak i okrągłą likszparą. Zamów jeden zestaw na jedną sekcję.

Zastosuj wykręcaną blokadę by łatwo zdejmować wózki i żagiel z masztu. Zamów jeden komplet.

ZESTAW MONTAŻOWY

3818
3819
3820



ZESTAW KOŃCÓWEK ODKRĘCANYCH/SZYNA MIKRO

3837



ZESTAW KOŃCÓWEK ODKRĘCANYCH

3821
3822
3823



Zestawy montażowe: Mocowanie w likszparze*

Nr kat.	Opis	Pełzacz mocujący			Ilość pełzaczy w zestawie	Pełzacz-łącznik			Ilość łączników w zestawie	Szerokość otworu likszpary płaskiej					
		Długość	Waga			Długość	Waga			Min	Max				
		in	mm	oz	g	in	mm	oz	g	in	mm	in	mm		
3818	Likszipara okrągła	3/4	19	.14	4	19	2 5/8	67	.54	15	—	—	—	—	
3819	Likszipara płaska	3/4	19	.17	5	19	2 5/8	67	.60	17	1	5/16	8	7/16	11
3820	Likszipara płaska, szeroka	3/4	19	.25	6	19	2 5/8	67	.94	23	1	7/16	11	1/2	13

Zestawy końcówek: Mocowanie w likszparze i mocowanie śrubami*

Nr kat.	Opis	Długość końcówki szyny		Waga		Ilość pełzaczy mocujących w zestawie
		in	mm	oz	g	
3821	Likszipara okrągła/odkręcana	6	152	2.4	70	2
3822	Likszipara płaska/odkręcana	6	152	2.4	70	2
3823	Likszipara płaska, szeroka/odkręcana	6	152	2.4	70	2
3837	Końcówka na szynę mikro/odkręcana	6	152	2.2	62	—

*Zestaw zawiera śruby M4 x 0,7 x 20 lub 25 mm